

Kompenzátor

Kód produktu 2CKA006599A2290

Typové číslo 6596



POPIS

1. Zabraňuje samospouštění/žhnutí/blikání úsporných světelných zdrojů (kompaktní zářivky, LED) ovládaných spínači s orientačním osvětlením. K tomuto nežádoucímu jevu dochází díky vlastnostem předřadníku integrovaného ve svítidle, je-li orientační doutnavka nebo LED zapojena mezi spínanou fází a svítidlo. Kompenzátor je účinný v obvodech se spínači řazení 1So, 6So, 7So. Připojuje se paralelně ke svítidlu.
2. Zamezuje problikávání vypnutých mn halogenových žárovek nebo LED způsobenému zvlněním napájecího napětí nebo při ovládání krátkocestným stmívačem bez připojeného vodiče N. Připojuje se paralelně k primární straně transformátoru nebo ke svítidlu.
3. Zabraňuje vzniku parazitních zvuků elektronických transformátorů ve vypnutém stavu při ovládání krátkocestným stmívačem bez připojeného vodiče N. Připojuje se paralelně k primární straně transformátoru.
4. Potlačuje zvlnění napětí na řídicím vedení při skupinovém nebo centrálním ovládání žaluziových přístrojů Busch-Jalousiecontrol. Připojuje se mezi vstup 1 („Dolů“) a N, stejně jako mezi vstup 2 („Nahoru“) a N.

Rozměry: Ø 22 × 25 mm

Délka vodičů: cca 235 mm

250 V AC, 50 Hz