

# Přepínač křížový IP 44, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3553-07921 H

**Design** Praktik

**Řazení** 7So, 7

**Varianta** hnědá



## POPIS

Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                     | Kód produktu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  Bílá     | 3553-07921 B |
|  Šedá    | 3553-07921 S |
|  Běžová | 3553-07921 D |