

# Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu

**Kód produktu** 3299E-A33108 08

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** titanová



## POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů. Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.

Delším stiskem žaluzie dojde do koncové polohy, kratším stiskem se nastavuje její poloha v příslušném směru.

Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající žaluziový spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299E-A21908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).

Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Spínací prvek: 2x relé

Doba sepnutí relé: 3 min

Min. doba mezi sepnutími: 0,5 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

4vodičové připojení

3 A,  $\cos \varphi = 0,8$ ; 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                   | Kód produktu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá / Ledová<br>Bílá | 3299E-A33108 01 |
|  Bílá / Bílá          | 3299E-A33108 03 |
|  Starostříbrná        | 3299E-A33108 32 |
|  Šampaňská            | 3299E-A33108 33 |
|  Antracitová          | 3299E-A33108 34 |
|  Ocelová              | 3299E-A33108 36 |