

Snímač pohybu IP55 Busch-Watchdog PRO 280, f@h

Kód produktu 2CKA006220A0913

Typové číslo BW-A4.1-135

Varianta antracitová



POPIS

4kanálový sběrníkový snímač pohybu free@home pro vnitřní, ale především venkovní prostory.
Pro automatické spínání akčních členů ABB-free@home v závislosti na pohybu a jasu (neobsahuje akční člen, páruje se s kanály akčního členu spínacího/stmívacího).
Připojení ke sběrnici free@home přiloženou sběrníkovou svorkovnicí.
Úhel pokrytí: 280°
S automatickou stabilizací rozsahu.
S automatickým potlačením rušení.
S automatickou ochranou proti oslnění.
Se 4 kanály pohybu.

Mezní hodnoty soumraku: 1 - 1.000Lux

Mezní hodnoty jasu: 1.000 - 80.000

Úhel senzoru: 280°

Počet PIR: 4

Oblast zachycení: výšeč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.

Lze kombinovat s dalšími prvky systému ABB-free@home:

- 1) ABB-flexTronics® wireless
- 2) ABB-free@home flex
- 3) ABB-free@home® wireless (bezsběrníkový systém)

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 110 × 125 × 156 mm

Klidová spotřeba: max. 0,3 W

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Studio Bílá	2CKA006220A0912
 Hliníková Stříbrná	2CKA006220A0911
 Ušlechtilá Ocel	2CKA006220A0914

Upevnění šrouby.

Globální stránka produktu